

Laippa-asenteinen Variation-liitin

Fibox Variation on patentoitu muunneltava sähköjakaajajärjestelmä.

Järjestelmän keskusyksikössä on ainutlaatuinen Variation-liitin, johon on mahdollista liittää useita erilaisia pistorasiayhdistelmiä sisältäviä kasettiyksiköitä. Maksimivirta on 125 A. Järjestelmä asennetaan joko kiinteäksi tai siirrettäväksi tilapäiskäyttöön. Fibox Variation tarjoaa kustannustehokkuutta ja helppoa muunneltavuutta kiinteisiin pistorasiayhdistelmiin verrattuna. Jokainen käyttäjä voi helposti ja nopeasti vaihtaa tarpeensa mukaisen kasettiyksikön käyttöönsä. Uudistunut Variation-järjestelmä tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia. Keskusyksikön liittäminen keskuksiin ja muihin koteloihin on entistä helpompaa. Kasettiyksiköiden pistorasiavaihtoehdot vikavirtasuojineen ovat lisääntyneet. Variation-järjestelmä on yhteensopiva EK- ja EKI -keskusjärjestelmiin.

FIBOX VARIATION

Keskusyksiköt



Mitat:
FV 2000, FV 2100 ja
FV 2300, 280x470x175
FV 2200, FV 2500
280x570x175

Peitelaipat	Pistorasiat	Johdonsuoja- kytkimet	Vikavirta- suojat	Liittimet	Pääkytkin	Nimellis- virta	SSTL-numero
FV 2000				AI 16-35 Cu 1,5-3,5		125A	3435160
FV 2100				AI 16-70 Cu 4-50		125A	3435161
FV 2200				AI 16-70 Cu 4-50	125A	125A	3435162
FV 2300	3 kpl 1-v 16A	1 kpl 1 nap. 16A	1 kpl 2 nap. 16A	AI 16-70 Cu 4-50		125A	3435163
FV 2500	3 kpl 1-v 16A	1 kpl 1 nap. 16A	1 kpl 2 nap. 16A	AI 16-70 Cu 4-50	125A	125A	3435164

Kasettisyksiköt



KASETTIYKSIKKÖ
Kasetti liitetään pikaliitoksella
Keskusyksikköön.
Kasettisyksiköt on varustettu
pistorasioilla, johdonsuoja-
kytkimillä ja vikavirtasuojilla.



Mitat:
FVC 1001V-FVC 1010V
268mmx154mmx207mm
FVC 2002V-FVC 2009V
FVC 2028V
280mmx280mmx130mm
FVC 2012V-FVC 2023V
380mmx280mmx130mm

Tilausnimeke	Pistorasiat	Johdonsuojakyt- kimet	Vikavirtasuojat	Nimellisvirta	SSTL-numero
FVC 2001V	6 kpl 1-v 16A	3 kpl 1 nap. 16A	3 kpl 2 nap. 16A	16A	3435111
FVC 2002V	2 kpl 1-v 16A 2 kpl 3-v 16A	1 kpl 1 nap. 16A 2 kpl 3 nap. 16A	1 kpl 2 nap. 16A 1 kpl 4 nap. 40A	25A	3435165
FVC 2003V	2 kpl 1-v 16A 2 kpl 3-v 32A	1 kpl 1 nap. 16A 2 kpl 3 nap. 32A	1 kpl 2 nap. 16A 1 kpl 4 nap. 63A	50A	3435166
FVC 1004V	1 kpl 3-v 16A 1 kpl 3-v 32A	1 kpl 3 nap. 16A 1 kpl 3 nap. 32A	1 kpl 4 nap. 63A	32A	3435114
FVC 1005V	2 kpl 3-v 16A	2 kpl 3 nap. 16A	1 kpl 4 nap. 40A	16A	3435115
FVC 1006V	2 kpl 3-v 32A	2 kpl 3 nap. 32A	1 kpl 4 nap. 63A	32A	3435116
FVC 1007	1 kpl 3-v 63A	1 kpl 3 nap. 63A		63A	3435117
FVC 1008VS	2 kpl 1-v 16A 1 kpl 3-v 63A	1 kpl 1 nap. 16A 1 kpl 3 nap. 63A	1 kpl 2 nap. 16A	63A	3435139
FVC 2009V	2 kpl 1-v 16A 1 kpl 3-v 16A 1 kpl 3-v 32A	1 kpl 1 nap. 16A 1 kpl 3 nap. 16A 1 kpl 3 nap. 32A	1 kpl 2 nap. 16A 1 kpl 4 nap. 63A	40A	3435167
FVC 2040	1 kpl 3-v 125A	1 kpl 3 nap. 100A		100A	2426020
FVC 2012V	3 kpl 1-v 16A 2 kpl 3-v 16A	1 kpl 1 nap. 16A 2 kpl 3 nap. 16A	1 kpl 2 nap. 16A 1 kpl 4 nap. 40A	50A	3435168
FVC 2013V	1 kpl 3-v 32A	1 kpl 3 nap. 32A	1 kpl 4 nap. 40A		
FVC 2013V	3 kpl 1-v 16A	1 kpl 1 nap. 16A	1 kpl 2 nap. 16A	63A	3435169
FVC 2028V	1 kpl 3-v 16A	1 kpl 3 nap. 16A	1 kpl 4 nap. 25A		
FVC 2012V-FVC 2023V	2 kpl 3-v 32A	2 kpl 3 nap. 32A	1 kpl 4 nap. 63A		
FVC 2018V	3 kpl 1-v 16A 1 kpl 3-v 16A 1 kpl 3-v 32A 1 kpl 3-v 63A	1 kpl 1 nap. 16A 1 kpl 3 nap. 16A 1 kpl 3 nap. 32A 1 kpl 3 nap. 63A	1 kpl 2 nap. 16A 1 kpl 4 nap. 63A	63A	3435170
FVC 2022V	3 kpl 1-v 16A 3 kpl 3-v 16A	1 kpl 1 nap. 16A 3 kpl 3 nap. 16A	1 kpl 2 nap. 16A 1 kpl 4 nap. 40A 1 kpl 4 nap. 25A	50A	3435171
FVC 2023V	3 kpl 1-v 16A 3 kpl 3-v 32A	1 kpl 1 nap. 16A 3 kpl 3 nap. 32A	1 kpl 2 nap. 16A 1 kpl 4 nap. 40A 1 kpl 4 nap. 63A	63A	3435172
FVC 2028V	3 kpl 1-v 16A 2 kpl 3-v 63A	1 kpl 1 nap. 16A 2 kpl 3 nap. 63A	1 kpl 2 nap. 16A	100A	3435173